





### Guide pour installateurs professionnels Tête Thermostatique Intelligente Basic

Si vous n'êtes pas un installateur professionnel et souhaitez installer tado° vous-même, vous trouverez des instructions détaillées pas à pas sur tado.com/start

#### Connecter le Bridge Internet au routeur










#### Branchez les câbles Ethernet et USB.



# Appuyez sur le bouton jumelage pour activer le mode jumelage.

Pour permettre à d'autres appareils de se connecter au Bridge Internet Retirez la languette des batteries pour allumer l'appareil.








Appuyez sur le bouton 3 secondes pour déclencher le jumelage.

Jumelage (jusqu'à 2 minutes)

Prêt à être monté.

#### Erreur de jumelage





- Redémarrez l'appareil en enlevant les piles et en les remettant.
- Redémarrez le jumelage et laissez 3 m de distance entre le Bridge Internet et l'appareil.

#### 2 Entfernen des Thermostatkopfs










Fixez le support de montage du thermostat (un adaptateur peut être requis)







Calibration (jusqu'à 1 minute)



Montez la Tête Thermostatique Intelligente.

Calibration réussie




#### Erreurs de calibration

- Montez à nouveau la Tête Thermostatique
- Vérifiez le montage de l'adaptateur
  - Vérifier la batterie




## Installationsort dokumentieren

#### Pairing nach der letzten Installation deaktvieren



Collez l'étiquette sur la carte d'installation et notez la position de l'appareil.



Appuyez sur le bouton de jumelage sur le Bridge Internet pour désactiver le mode jumelage.